



Nom du projet : _____ Type : _____ Date : _____ Wattage : _____

Notes : _____

Caractéristiques :

- ❑ Contrôleur DMX autonome
- ❑ Compatible avec tout projecteur ou driver LED DMX
- ❑ Facile d'utilisation (pré-programmée avec 8 scènes et 170 appareils RGB)
- ❑ Roue chromatique
- ❑ 12 boutons tactiles, aucune pièce mécanique
- ❑ Mémoire flash intégrée pour la sauvegarde des programmes
- ❑ Jusqu'à 36 scènes statiques ou dynamiques
- ❑ 1024 canaux DMX (340 appareils RGB maximum)
- ❑ Horlaoge et calendrier avec gestion de lever et coucher de soleil
- ❑ Connexion Wi-fi pour déclenchement / programmation
- ❑ Connexion USB pour programmation
- ❑ 8 contacts secs
- ❑ Personnalisation OEM possible
- ❑ Logiciels MAC ou Windows pour la programmation
- ❑ Installation simple sur une boîte d'encastrement standard simple ou double
- ❑ Finition noire ou blanche disponible

Certifications :

- ❑ Conforme aux certifications en vigueur au Canada et aux États-Unis.

Garantie :

- ❑ Le LS-CON-DMX-DCW4 possède une garantie de 5 ans

*Voir notre politique sur notre site www.borealux.com

Options de commandes :

# de produit	Entrée Voltage	Ampérage	Canaux	Protocole	Dimensions métriques (L x l x h)	Dimensions impériales (L x l x h)
LS-CON-DMX-CW4	5V - 15V DC	0,6A	1024 (2 univers DMX512)	USITT DMX512	Voir dessin*	Voir dessin*

Dimensions / Composantes :

